



## Teknisk data


Sensorer:	Sensorer
Bluetooth räckvidd:	10-30m
Ljusstyrning:	Koolmesh
Typ av sensor:	Passiv infraröd (PIR)
Dim gränssnitt:	DALI
Montagehöjd (max):	6.0m
Detektering (D x H):	9x6m
Typ:	Bluetooth-to-DALI Emergency Converter
Korridorfunktion:	Ja
Human Centric Lighting:	Ja
IP:	IP20
Montage:	Infälld alt. utanpåliggande med tillbehör
Produktgaranti:	5år
Operating voltage:	220-240 VAC 50/60 Hz
BLE Conv DALI Nödfunktion:	Ja
Linstyp:	Lowbay
Sensor:	PIR-sensor



## Beskrivning

Sensor PIR, Bluetooth, DALI Converter + Sensor, Infälld el takmontering (med tillbehör). Fristående PIR-sensor integrerad med en DALI-till-Bluetooth-omvandlare. Den konverterar en standard DALI/DALI-2 nöd drivrutin-utgång till Bluetooth, vilket tillåter användare att hantera nödsystemet via Koolmesh-plattformen. Användare kan dra nytta av funktioner som automatiska e-postmeddelanden om fel och generering av nödrapporter. Sensorn stöder korridorfunktion och dagsljus funktioner, med en 80mA DALI strömförsörjning.

## Varianter

Art. Nr.	E-nummer	Ljusstyrning	Typ av sensor	Dim gränssnitt	Detektering (D x H)	Håltagning runda hål (mm)	IP	Operating voltage	BLE Conv	DALI	Nödfunktion	Linstyp	Sensor
	HBIREM29	1302131	Koolmesh	Passiv infraröd (PIR)	DALI	9x6m	66-68	IP20					